ACT-FRENICLIFT INVERTER KURTARICISIZ GÜVENLİK DEVRESİ 220V AC

ŞEBEKE
PE/TOPRAK
L1/R L2/S L3/T N/Mp
F1 F2 F3
Ana Şalter
R S T Mp/N
FL1 FL2 FL3
F3 X ..... A Grup Sigorta
R-1F (FAZ)
F4
FKL-6A

TRAFO / 100W
380V
0V 15W 10V
0V 85W 19V
FTR1-4A
FTR2-2A
F18-4A
SİNYAL D3
FTKR (30mA)
Toprak Kaçak Akım Rölesi

GÜVENLİK DEVRESİ
FAN 1(FAZ) Mp 110 111 112 113 114 115 116 117 120 130 135* 140 100 1000
K1 K2 KF

LINE (EMC) FILTER
L1 L2 L3
L1' L2' L3'
G

FR 1N4007 24V DC Röle
MCR 1N4007 24V DC Röle
K1 K2
POMPA D2
KF K2 K1
EEKS Switch UP DOWN
*EEKS
MCR
R140 220V AC Relay
R140

FUJI FRENIC LIFT INVERTER
CMY Y3 Y1 X7 X3 X4 EN PLC FWD REV X1 X2
30A 30C Y5A Y5C
BX 22 21
G U V W P+ DB
ENKODER CM PO PA PB PZ (-) GND (V+) 12-15V (A) PALS (B) PALS
FRENLEME DİRENCİ
ENCODER
MOTOR

FREN D1
VARISTOR
2000 840
Fren Bobini
TERMISTOR
1N5408
2001 810
Pompa
Mp 2
Kabin Lambası
DCM Ortak
OPN Kapı Kapat Sinyali
CLS Kapı Aç Sinyali
OTOMATİK KAPI ÇIKIŞLARI

Nüve
150 120 130 140 151 ML2 ML1 S14 S11 R 2 KA KO KK RU RD RH RF VK
S41 S44 CNT N/Mp L3/T L2/S L1/R 100 1000 10AC
ACT
P6-ÇIKIŞ TANIMLARI
S1-26/LIRPOMP
O1-51/KİLİT+FREN
O2-33/RVY-JOG
O3-39/RESET
P7-GİRİŞ TANIMLARI
I0-24/DER
CSI CAN-0 CL CH CL0 CH0
INPUTS & SIGNAL 40
INPS I4 I3 I2 I1
PIC 16
OUT 04 C4 03 02 01 COM
REV I O NORM

16'lı Flat Kablo
PIC3 1
190 12 39 35 32 31 T2 T1 500 501 817 818 804 S2/MKU MK/MKD I10 I5/M0 I6/869 I7/K20 I8/DTS A B C D/G3 E/G2 F/G1 G/G0 (-)2G (-)2BC
550 551 870 COM
40 INPUTS & SIGNAL ACPK
40'lı Data Kablosu

İlk Çizim		Son Değişiklik		Kart Serisi	ACT	Müşteri	
Tarih	09.10.2014	Tarih	03.02.2017	Proje No	ACT085	Model	42VA07TR
Çizim	H.USTA	Çizim	H.USTA	Form No	F/7.5.5.02.68		

AYBEY ELEKTRONİK www.aybey.com

Seri Numarası		ACT-FRENICLIFT INVERTER KURTARICISIZ GÜVENLİK DEVRESİ 220V AC	Sayfa Numarası	F1
Referans			Proje Sayfa Sayısı	255